

# — $\mu$ HI. CommunicationEngine技術情報 —

〒135-0061

東京都江東区豊洲3-2-24

豊洲フォレシア9階

TEL (03)6773-3800 (代表)

前略、下記  $\mu$  HI. CommunicationEngine技術情報をお送り致しますので、ご使用の際はご注意くださいようお願い申し上げます。

ルネサス セミコンダクタ  
パッケージ&テストソリューションズ株式会社

題目	$\mu$ HI. CommunicationEngine ITRON Wrapperリファレンスマニュアル制限事項		発行番号	MC-1605-003	
			分類	1. 仕様変更 ② ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項	
適用製品	$\mu$ HI. CommunicationEngine-TCP V1.00, V1.10, V1.11	対象ロット	関連資料	$\mu$ HI. CommunicationEngine ITRON Wrapper リファレンスマニュアル	有効期限
		全ロット			永年

$\mu$  HI. CommunicationEngine ITRON Wrapperリファレンスマニュアルについて、以下の制限事項があるため、ご確認頂きますようお願い致します。

## 1. マニュアル制限事項

### <リファレンスマニュアル正誤表>

ページ	項目	誤	正
2	No. 10	タスクコンテキストで割込みマスクレベルを0以外に変更した場合、システム状態は非タスクコンテキストとなりますが、ディスパッチは発生します。	タスクコンテキストで割込みマスクレベルを0以外に変更した場合、システム状態は非タスクコンテキストにならず、ディスパッチも発生します。
4	非タスクコンテキスト	割込みハンドラ、周期ハンドラ、アラームハンドラ および各ハンドラから呼び出されるサブルーチン、タスクコンテキストで割込みマスクを0以外にして実行する部分	割込みハンドラ、周期ハンドラ、アラームハンドラ および各ハンドラから呼び出されるサブルーチン
18, 19	エラーコード (E_PAR)	taskが奇数	taskが0または奇数
18, 19	エラーコード (E_RSATR)	記載なし	E_RSATR 属性不正 (tskatrが不正)
19	エラーコード (E_ID)	E_ID 不正ID 番号 (tskid $\leq$ 0、tskid $>$ ITRONCFG_MAXTSKCNT)	削除
19	エラーコード (E_OBJ)	E_OBJ オブジェクト状態不正 (tskid のタスクが休止状態でない、または自タスク指定)	削除
21, 22	エラーコード (E_CTX)	記載なし	E_CTX コンテキストエラー (許可されていないシステム状態からの呼び出し)
24, 25	解説	記載なし	非タスクコンテキストから発行した場合の動作は保証しません。
50	パラメータ	FLGPTN setptn セットするビットパターン	FLGPTN clrptn クリアするビットパターン
77	エラーコード (E_PAR)	記載なし	E_PAR パラメータエラー (msgheadが4の倍数以外)
85, 86	解説	記載なし	cycctim、cycphsに0x7fffffffより大きい値を指定した場合の動作は保証しません。
85	エラーコード (E_PAR)	E_PAR パラメータエラー (pk_ccycが4の倍数以外、cycctim=0、cychdrが奇数)	E_PAR パラメータエラー (pk_ccycが4の倍数以外、cycctim=0、cycphs $>$ cycctim、cychdrが奇数)
85, 86	解説	記載なし	TA_PHSまたはTA_STA属性指定時に、cycphsに0を指定した場合の動作は保証しません。
94	解説	記載なし	almtimに0x7fffffffより大きい値を指定した場合の動作は保証しません。

以上